

Kompakte Digitalmultimeter & Stiftmultimeter

PAN Pocketmeter

Taschen-Multimeter True RMS 300V CAT III mit autom. Funktionswahl

- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- **Kontaktloser Spannungsprüfer mit dreistufiger Anzeige**
- **1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm**
- Digitalanzeige mit Analogbalken 21,5 mm
- Anzeigewert bis 9999
- Automatische Bereichswahl
- Widerstandsmessung
- Diodentest
- Frequenzmessung
- Kapazitätsmessung
- **LED-Taschenlampe**
- Autom. Abschaltung
- Benötigte Batterie(n): 2 x CR2032
- Abmessungen 136 x 67 x 12 mm
- **CAT III 300 V**
- **CAT II 600 V**



Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Prüfkabel, Tasche

Technische Daten	PAN Pocketmeter
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 V - 600 V
Widerstand (Ω)	1 Ω - 10 M Ω
Frequenz (Hz)	1 Hz - 1000 Hz
Kapazität (F)	0,1 μ F - 6000 μ F
Akustischer Durchgangsprüfer (•••••))	<30 Ω
Genauigkeit	0,8 % - 4,5 %
Gewicht (Brutto / Netto)	233 / 111 g



PAN Pocketmeter
Video DE:



PAN Pocketmeter
Video EN:

