

# Akku-Radio

## MR001G

XGT • LXT • CXT • 12 V - 40 V

**Akku-Radio für den Empfang von AM/FM und IP65-zertifiziert.**

Der Radio kann mit CXT, LXT, XGT Akkus oder über das mitgelieferte Netzteil betrieben werden und bietet mit einem BL4040 Akku eine Laufzeit von bis zu 30 Stunden.

Verwendung der BL4080F und BL4050F Akkus ist nicht empfohlen / vorgesehen, da die hintere Abdeckung nicht geschlossen werden kann.

**Lieferung mit Netzteil ohne Akku und Ladegerät.**



### Technische Details

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Akkuspannung                       | 12 / 14,4 / 18 / 40 V |
| Akku-Serie: CXT                    | ✓                     |
| Akku-Serie: LXT                    | ✓                     |
| Akku-Serie: XGT                    | ✓                     |
| Frequenzbereich AM                 | 522 - 1 710 kHz       |
| Frequenzbereich FM                 | 87,5 - 108 MHz        |
| Laufzeit 18V / 2,0 Ah              | 10 h                  |
| Laufzeit 18 V / 4,0 Ah             | 20 h                  |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah             | 25,5 h                |
| Laufzeit 18V / 6,0 Ah              | 31 h                  |
| Internationale Schutzklasse (IP)   | IP65                  |
| Gewicht mit Akku                   | 4,5 - 5,3 kg          |
| Produktabmessung (L x B x H)       | 280 x 171 x 298 mm    |
| Dauerbetrieb 14,4V / 3,0 Ah        | 12 h                  |
| Dauerbetrieb 18V / 3,0 Ah          | 14 h                  |
| Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)             | Li-ion                |
| Ausgangsleistung des Lautsprechers | 1,2 W (x2)            |
| 12Vmax                             |                       |

### Spezifikationen

- Kompaktes und leichtes Design
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Kompatibel mit CXT-, LXT- und XGT-Akkus
- Stoßstangen und Metallrohre schützen vor Beschädigungen



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

SE00000078  
Netzteil



---

## Passendes Zubehör

SE00000078  
Netzteil

