

**STROMGENERATOR 5500 W**

- 15 PS Benzинmotor mit Elektrostart oder alternativem Seilzugstarter
- Leistungsstarker und luftgekühlter 4-Takt-Benzинmotor mit 420 cm<sup>3</sup> Hubraum
- Max. 5500 W Ausgabeleistung, 5000 W Nennleistung bei 400 V
- Ein 400 V Anschluss, ein 230 V Anschluss und ein 12 V DC Konnektor für maximale Flexibilität
- Stabiler und robuster Stahlrahmen mit Fahrvorrichtung und ausklappbaren Handgriffen
- 25 L Benzintank für einen stundenlangen Einsatz des Generators
- Integrierter Überlastungsschutz, Spannungsmesser und Ölstandswarnung



Elektrostart



INKLUSIVE


**PRODUKTDATEN MOTOR**

Modell	Einzylinder; 4-Takt-Benzинmotor
Motorleistung max.	15 PS
Hubraum	420 cm <sup>3</sup>
Startsystem	Seilzugstart, Elektrostart
Tankinhalt	25 L

**PRODUKTDATEN STROMERZEUGER**

Abmessung L x B x H	720 x 665 x 610 mm
Spannungsregelung	AVR-System
Maximalleistung	1800 W (230V) / 5500 W (400 V)
Nennleistung	1700 W (230V) / 5000 W (400 V)
Spannung Abgabe	1 x 230 V~ / 1 x 400 V
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja
Spannungsmesser	Ja

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	85 / 89 kg
Abmessung Verpackung	815 x 560 x 560 mm
Artikelnummer	5906219903
EAN	4046664095484
20 Container	132 Stück
40 HQ Container	272 Stück