

Profi-Stromzange AC/DC True RMS

PAN 1000AD+

Stromzange AC/DC mit automatischer Funktionswahl



- Digitalanzeige mit Analogbalken 13 mm hoch
- Anzeigewert bis 6000
- Hintergrundbeleuchtung
- Widerstandsmessung
- **Frequenzmessung**
- **Kapazitätsmessung**
- **True RMS**
- **Zangenöffnung 35 mm**
- Data Hold
- **Kontaktloser Spannungsprüfer**
- Autom. Abschaltung
- Abmessungen 235 x 85 x 40 mm
- **CAT IV 600 V**
- Lieferumfang: Tasche, Prüfkabel, Batterie 3 x 1,5 V AAA, Bedienungsanleitung

Eigenschaften	PAN 1000AD+
Gleichspannung DC	0,5 V - 600 V
Wechselspannung AC	1 V - 800 V
Gleichstrom DC	0,3 A - 1000 A
Wechselstrom AC	0,3 A - 1000 A
Widerstand	1 Ω - 10 M Ω
Frequenz	1 Hz - 1 kHz
Kapazität	0,1 μ F - 6000 μ F
Akustischer Durchgangsprüfer	< 30 Ω
Gewicht (Brutto / Netto)	380 g