

98-48

Multifunktionsmessgeräte

BV 8905H



PAN 185

Multisensor-Messgerät für elektrische und physikalische Größen

- Digitalanzeige 20 mm ✓
- Anzeigewert bis 3999 ✓
- Hintergrundbeleuchtung ✓
- Tastgrad in % (PBM) 1 - 99 % ✓
- Frequenzmessung ✓
- Kapazitätsmessung ✓
- **Temperaturmessung** ✓
- Luftfeuchtemessung ✓
- **Schallpegelmessung** ✓
- **Lichtstärkemessung** ✓
- Relativwertmessung ✓
- Automatische und manuelle Bereichswahl ✓
- Data Hold ✓
- Autom. Abschaltung ✓
- Abmessungen 204 x 93 x 57 mm ✓
- CAT III 1000 V ✓
- CAT IV 600 V ✓
- Lieferumfang: Tasche, Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler, Batterie 4 x 1,5 V AA, Bedienungsanleitung ✓

Technische Daten	PAN 185
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 1000 V ✓
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 mV - 750 V ✓
Gleichstrom DC (A =)	0,1 µA - 10 A ✓
Wechselstrom AC (A ~)	0,1 µA - 10 A ✓
Widerstand (Ω)	0,1 Ω - 40 MΩ ✓
Frequenz (Hz)	0,01 Hz - 100 kHz ✓
Kapazität (F)	10 pF - 100 µF ✓
Temperatur (°C)	- 20°C - +1000°C ✓
Umgebungstemperatur	0 °C - 40 °C ✓
Luftfeuchtigkeit (% RH)	30 - 95 % ✓
Schallpegel (dB)	35 dB - 100 dB ✓
Lichtstärke (Lux)	1 Lux - 40 000 Lux ✓
Genauigkeit	0,7 - 5,0 % ✓
Akustischer Durchgangsprüfer (•••)	< 50 Ω ✓
Gewicht (Brutto / Netto)	580 g ✓