

Akku-Radio mit Laterne LXT

DMR055

14,4 V / 18 V • 130 lx

Multifunktionales Radio mit Laterne und Taschenlampenfunktion

Die DMR055 ist ein Radio mit einer Laterne die einen 360° Leuchtbereich bietet. Das Radio kann AM / FM empfangen und besitzt ein LCD-Display für die Frequenzanzeige. Mit einem Gurt kann die Laterne auch seitlich aufgehängt werden um für bessere Ausleuchtung zu sorgen.



Technische Details

| | |
|----------------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung | 14,4 / 18 V |
| Akku-Serie: LXT | ✓ |
| Frequenzbereich AM | 522 - 1710 kHz |
| Frequenzbereich FM | 87,5 - 108 MHz |
| Lichtstrom | 260 / 190 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 130 / 115 lx |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 16 / 52 h |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 19 / 63 h |
| Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) | 1,2 - 1,6 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 126 x 129 x 289 mm |
| Dauerbetrieb 18 V / 3.0 Ah | 6,5 / 8,5 / 28 h |
| Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion) | Li-ion |
| Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V | 3 W |
| Produktgewicht | 0,95 kg |

Spezifikationen

- Akkuschutzsystem mit Kontrollleuchte. Schaltet die Stromversorgung automatisch aus, wenn die Akkuladung niedrig ist.
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Klappbarer Haken zum Aufhängen
- Memory-Funktion - zum Speichern von bis zu 9 Radiosendern

EAN 0088381763479

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen