

Akku-Gebläse LXT

DUB362Z

18 V x 2 • 54 m/s • 13,4 m³/min

Lieferung ohne Akkus und Ladegerät.

Ein vielseitiges, leises und äußerst effizientes Gebläse für Baustellen und Garten. Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor und zwei 18 V Akkus, die eine Gesamtspannung von 36 V erreichen. Die Länge des Blasrohrs kann bis zu 100 mm angepasst werden.



Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	11400 - 21500 min ⁻¹
Max. Luftgeschwindigkeit	54 m/s
Blaskraft	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Luftfördervolumen	6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m³/min
Dauerbetrieb 18V / 3,0 Ah	44 / 25 / 16 / 12 / 9 / 6 min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min
Schallleistungspegel (dB)	93,5 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	79,1 dB(A)
Gewicht ohne Akku	2,8 kg
K-Wert Geräusch	2,3 dB(A)
Gewicht mit Akku	3,5 - 4,2 kg

Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit der variablen Geschwindigkeitseinstellung kann der Benutzer die Geschwindigkeit an die Anwendung anpassen
- Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt
- Niedriger Geräuschpegel – geeignet für den Einsatz in Wohngebieten
- Die eXtreme Protection Technology (XPT) sorgt für eine verbesserte Staub- und Wasserbeständigkeit auch unter rauen Bedingungen.
- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand

EAN 0088381693110

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

166094-6
Schultergurt



183P97-1
Runddüse gerade



183R02-0
Düse lang



197889-6
Flachdüse



Passendes Zubehör

122J43-3
Montageset

166094-6
Schultergurt



183P97-1
Runddüse gerade



183R02-0
Düse lang



191B03-8
Dachrinnen-Reinigungsset



191C15-7
Adapter für Gebläse



191J13-3
Adapterrohr Gebläse



197888-8
Runddüse Verlängerung



197889-6
Flachdüse



456958-5
Flachdüse

